

●HIDプロファイル対応のタブレット・スマートフォン(アンドロイド)との接続(ペアリング方法)

※HIDプロファイルに対応していないタブレット・スマートフォンではご使用できません。

・スマートフォン

- ①スマートフォンのホーム画面から「アプリ」を表示します。
- ②「設定」を選択します。
- ③「無線とネットワーク」を選択します。
- ④「Bluetooth設定」を選択します。
- ⑤「Bluetooth」項目にチェックが入っていることを確認します。
- ⑥本製品の電源スイッチを「ON」にし、「ペアリングボタン」を押すと、LEDが点滅します。点滅しているうちに「端末スキャン(デバイス検索)」を押し、「bluetooth 3.0 Keyboard この端末をペアに設定する」を押す。

・タブレット

- ①タブレットのホーム画面から「アプリ」を選択します。
- ②「設定」を選択します。
- ③「無線とネットワーク」を選択します。
- ④「Bluetooth設定」を選択します。
- ⑤「Bluetooth」項目にチェックが入っていることを確認します。
- ⑥本製品の電源スイッチを「ON」にし、「ペアリングボタン」を押すと、LEDが点滅します。点滅しているうちに「端末スキャン(デバイス検索)」を押し、「bluetooth 3.0 Keyboard この端末をペアに設定する」を押す。

キーボード部について

- ①ホームボタン: iPhone/iPad/iPod touchのホーム画面に移動します。
2度連続で押すと、タスクの切替えを行います。
- ②検索ボタン: iPhone/iPad/iPod touchの検索画面に移動します。
- ③明るさ調整ボタン
- ④スライドショー
- ⑤キーボードの切替えを行います。(押すとソフトウェアキーボードに切替わります)
- ⑥巻き戻しボタン
- ⑦再生一時停止ボタン
- ⑧早送りボタン
- ⑨ミュートボタン
- ⑩ボリュームボタン
- ⑪[Fn]キー: [Fn]キーを押している間、「F1」～「F12」や数字などの各キーの下側の機能が動作します。
※iPhone/iPad/iPod touchでは[Fn]キーおよび[F1]～「F12」キーは動作しません。
- ⑫[Command]キー+[Space]キー: 日本語入力/英語入力を切替えます。
- ⑬ペアリングLED(BT): ペアリング時や機器との接続中に点滅します。
- ⑭充電LED(CHRG): 充電中に点灯します。
- ⑮ペアリングボタン(CONNECT): ペアリングの設定をする時に使用します。
- ⑯電源スイッチ
- ⑰USBコネクタ



※以下の手順より機種ごとに設定が異なります。

○「Bluetoothペアリングの要求」と表示された場合

画面の上に認証番号が表示されるのでキーボードの数字キーを使って入力し、「ENTER」を押す。

○「Bluetoothのペア設定リクエスト」と表示された場合

①スマートフォン(タブレット)の画面キーボードで、「0000」を入力し、「OK」を押す。

②その直後に本製品で「0000」を押し、「Enter」を押す。

※0000でうまくいかない場合は、スマホ上でキーボードで、「1111」や「1234」など同じ数字で入力する。